ABLUe CCD 驱动安装失败,可参考一下安装

对于驱动安装失败,可参考一下驱动,从新安装<mark>。需要插上 USB 接口到电脑端</mark>

1. 完成安装,打开软件失败或显示无法连接 CCD,请检查驱动程序!





2. 第二步右键打开"我的电脑"点击属性,显示系统信息,点击"硬件"菜单

3. 点击|"硬件"菜单,打开"设备管理器"

1	系统属性 ?▼▼	
	常规 计算机名 硬件 高级 自动更新 远程	
	设备管理器 设备管理器列出所有安装在计算机上的硬件设备。请使 用设备管理器来更改设备的属性。	
	设备管理器(0)	
	1997年1997年1997年1997年1997年1997年1997年1997	-
-	Windows Update 抢许您设置 Windows 连接到 Windows Update 投奔驱动程序的方式。	A.C.
	驱动程序签名(S) Windows Vpdate(W)	
	硬件配置文件 硬件配置文件向您提供建立和保存不同硬件配置的方 法。	
	硬件配置文件 (P)	
		2
	确定 取消 应用(A)	

4 设备管理器,显示"<mark>?USB2-CAMERA</mark> "表示驱动程序没有安装成功,需要从新安装



5 右键点击"<mark>?USB2-CAMERA</mark>"选择"更新驱动程序"

持选 :	释您的搜索和安装选项。
0	在这些位置上搜索最佳驱动程序(S)。
	使用下列的复选框限制或扩展默认搜索,包括本机路径和可移动媒体。会安装找 到的最佳驱动程序。
	── 捜索可移动媒体(软盘、CD-ROM)(M)
	☑ 在搜索中包括这个位置 @):
	C:\Program Files\ABLUe 💙 [浏览(R)]
C	
	选择这个选项以便从列表中选择设备驱动程序。Windows 不能保证您所选择的驱动程序与您的硬件最匹配。
	< 上一步 (B) 下一步 (B) > 取消

	C:\Program Files\ABLUe	
选择自己选择位置,打开C盘		找到 ABLUE
安装文件夹,点击"下一步",	这是系统自动安装驱动	

完成硬件更新向导

该向导已经完成了下列设备的软件安装:

7驱动完成后弹出 郄 Huaqi Digital Lab USB2 Camera

,表示已经装成功驱

动!



8点击完成,多出一个"图像管理设备",即是 CCD



完成安装

安装技术指导 : 010-57168563